



# AM 2080

MIXEUR/AMPLIFICATEUR



## Description

L'AM 2080 est un mixeur/amplificateur avec 2 entrées audio micro/ligne sur connecteurs amovibles (la première d'entrée elles est aussi disponible sur XLR) et 2 entrées auxiliaires pour les sources musicales (lecteurs CD, tuners, etc.).  
L'amplificateur possède une puissance nominale de 80 watts. La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 – 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 – 70 V).

## Caractéristiques

- › Amplificateur entièrement numérique de 80 watts RMS, sorties 100–70V et 4 ohms
- › 2 entrées universelles avec alimentation fantôme, réglage de présence et filtres passe-haut dans chaque canal.
- › Connecteur XLR dans l'entrée 1
- › Entrées 2 avec connecteurs RJ45 pour le câblage d'un microphone BM 3001
- › Connexion par bornes à vis, entrées supplémentaires sur connecteurs XLR et RJ45
- › Priorité configurable, fonction VOX dans l'entrée 1
- › Entrée auxiliaire avec deux touches de sélection en face avant plus réglages de volume et de tonalité
- › Sorties Music On Hold et PRE
- › Contrôle par microprocesseur
- › Carillon numérique et générateur de sirène intégré

## Numéro De Pièce

12135062 AM 2080

220-240/115 V Black

EAN 8024530006525

## Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# AM 2080

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

Line Art 2D



## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications amplification</b>	Sortie de tension	1 x 80 W @ 4 ohm
	Réponse en fréquence (-3 dB)	50 Hz ÷ 16 Hz
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz	<0.3 %
<b>Section entrées</b>	Nombre total d'entrées	5
	Équilibré	5
	Asymétrique	1
	Mono	4
	Stereo	2
	Entrées de ligne	2
	Connecteurs de ligne	RCA
	Entrées micro + ligne	2
	Connecteurs micro + ligne	Euroblock, XLR
	Alimentation fantôme micro + ligne	30 V DC
	VOX:	Yes
<b>Section sortie</b>	Entrées de pagination	1
	Connecteurs de pagination	RJ45
	Commande de pagination	Contact
<b>Section sortie</b>	Numéro de sortie du signal	2
	Connecteurs de sortie du signal	RCA
	Connecteurs de sortie de tension	Euroblock
<b>Processing</b>	Réglages de tonalité	Yes
	Filtre passe-haut	150 Hz
<b>Configuration et contrôle</b>	Configuration	DIP switch, Front panel
	Priorité	Yes
	Musique en attente	Yes
	Tonalité	Yes
<b>Protections</b>	Système de refroidissement	Convection
	Court-circuit	Yes
	Thermique	Yes
	CC	Yes
	Fusibles	Yes



# AM 2080

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

<b>Alimentation requise</b>	Tension de service	220-240/115 V - 50/60Hz
	Réglage de la tension	Internal
	Consommation électrique (W)	160 W
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
	Montage en rack	19", 2U
<b>Taille</b>	Hauteur	88 mm / 3.46 inches
	Largeur	442 mm / 17.4 inches
	Profondeur	230 mm / 9.06 inches
	Poids	3.77 kg / 8.31 lbs