



# CR 16-ND

## RACK DE CONTRÔLE



### Description

Le CR 16-ND est un flight case de 10 unités conçu pour contrôler le système line array HDL 50-A. Le CR 16-ND comporte les éléments suivants : une unité Control 8 qui gère la connexion entre le RDNet et les périphériques (jusqu'à 256), un processeur matriciel DX 1616 qui assure l'acheminement et le traitement des signaux audio, un panneau de contrôle CP 16 pour la transmission des signaux audio et de contrôle sur 4 sorties multibroches LK 25. Chaque sortie LK 25 est dotée de quatre canaux audio, de deux canaux RDNet et de deux transmetteurs de secours. Chaque signal est dupliqué sur des sorties XLR redondantes.

Dual Switch not included.

Ask RCF and adapt the System to your networking protocol.

### Caractéristiques

- › Flight case de 10 unités de rack sur supports amortisseurs
- › Processeur audio matriciel DX 1616
- › Unité maître CONTROL 8
- › Panneau de contrôle CP 16
- › 16 entrées audio analogiques, 16 sorties audio analogiques
- › 8 entrées AES/EBU - 8 sorties AES/EBU
- › Entrée Dante
- › 750 W switching amplifiers

### Numéro De Pièce

12100004 CR 16-ND

90-240 V

EAN 8024530013998

### Spécifications

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# CR 16-ND

## RACK DE CONTRÔLE

		<b>SPÉCIFICATIONS</b>	
<b>Spécifications générales</b>	Rack Unit:		10
	Analog Audio Inputs		16
	Analog Audio Outputs:		16
	AES/EBU Inputs/Outputs		8
	Dante Input		Yes
	Master Unit		8
	RDNet		Yes
<b>Conformité standard</b>	Safety agency		CE compliant
<b>Taille</b>	Poids		57 kg / 125.66 lbs